



Specyfikacja Ledvance Rura LED T5 Performance (HF) High Efficiency 16W 2400lm - 840 Zimna Biel | 115cm - Zamienne 28W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Numer artykułu                   | 248312                          |
| EAN                              | 4099854029349                   |
| Kod Producenta                   | 4099854029349                   |
| Producent                        | Ledvance                        |
| Nazwa producenta                 | LED TUBE T5 HF P 1149mm 16W 840 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym     | 10                              |
| Gwarancja                        | 5 lat                           |
| Klasa efektywności energetycznej | D                               |
| Żywotność (h)                    | 50000                           |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | LED                                |
| Zamienne (W)        | 28                                 |
| Moc (W)             | 16W                                |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Trzonek             | G5                                 |
| Rotatable           | Nie                                |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur  | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2400lm            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 150               |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Światłówka LED t5 |
| Typ sensora                 | Bez czujnika      |

## Informacje o żarówce

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| LED Starter w komplecie | Nie                |
| Wymagany Statecznik     | Tak                |
| Statecznik lampy LED    | Elektroniczny (HF) |
| Wyjście lampy LED       | High Efficiency    |
| Obudowa                 | Szkło              |
| Seria                   | Performance        |

## Wymiary

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Długość          | 115cm          |
| Długość (mm)     | 1149           |
| Średnica (mm)    | 18.5           |
| Kształt          | Żarówka rurowa |
| Dokładny kształt | T5             |