



Specyfikacja Ledvance Rura LED T8 Value (EM/Mains) Standard Output 15W 1620lm - 830 Ciepła Biel | 120cm - Zamienne 36W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Numer artykułu                   | 247946                          |
| EAN                              | 4099854038143                   |
| Kod Producenta                   | 4099854038143                   |
| Producent                        | Ledvance                        |
| Nazwa producenta                 | LED TUBE T8 EM V 1200mm 15W 830 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym     | 10                              |
| Gwarancja                        | 5 lat                           |
| Klasa efektywności energetycznej | F                               |
| Żywotność (h)                    | 30000                           |
| Napięcie lampy (V)               | 220-240                         |

## Informacje techniczne

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Technologia   | LED               |
| Zamienne (W)  | 36                |
| Moc (W)       | 15W               |
| Ściemnianie   | Nie               |
| Trzonek       | G13               |
| Rotatable     | Nie               |
| Kod Koloru    | 830 Ciepły Biały  |
| Kolor światła | 3000 Ciepły Biały |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1620lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 108                                |
| Power factor                | >0.90                              |
| Rodzaj produktu             | Światłówka LED T8                  |
| Typ sensora                 | Bez czujnika                       |

## Informacje o żarówce

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| LED Starter w komplecie | Tak                             |
| Wymagany Statecznik     | Nie                             |
| Statecznik lampy LED    | Konwencjonalny (EM), Mains (AC) |
| Wyjście lampy LED       | Standard Output                 |
| Wykończenie lampy       | Matowy                          |
| Obudowa                 | Szkło                           |
| Seria                   | Value                           |

## Wymiary

|                  |       |
|------------------|-------|
| Długość          | 120cm |
| Długość (mm)     | 1213  |
| Średnica (mm)    | 26.8  |
| Dokładny kształt | T8    |