



**Specyfikacja Ledvance Rura LED T9 Value Okólnik (EM/Mains) 11W 1320lm - 865 Światło dzienne | Zamienne 22W**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Numer artykułu                   | 248135                        |
| EAN                              | 4099854042485                 |
| Kod Producenta                   | 4099854042485                 |
| Producent                        | Ledvance                      |
| Nazwa producenta                 | LED TUBE T9 EM V 11W 865 G10Q |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym     | 10                            |
| Gwarancja                        | 3 lata                        |
| Klasa efektywności energetycznej | E                             |
| Żywotność (h)                    | 30000                         |
| Napięcie lampy (V)               | 220-240                       |

## Informacje techniczne

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Technologia   | LED                 |
| Zamienne (W)  | 22                  |
| Moc (W)       | 11W                 |
| Ściemnianie   | Nie                 |
| Trzonek       | G10q (4-Pins)       |
| Rotatable     | Nie                 |
| Kod Koloru    | 865 Światło Dienne  |
| Kolor światła | 6500 Światło Dienne |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1320lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120                                |
| Rodzaj produktu             | Światłówki LED T9                  |
| Typ sensora                 | Bez czujnika                       |

## Informacje o żarówce

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| LED Starter w komplecie | Tak                             |
| Statecznik lampy LED    | Konwencjonalny (EM), Mains (AC) |
| Seria                   | Value                           |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Długość (mm)  | 212 |
| Średnica (mm) | 312 |